



FISKALNA REGISTAR KASA

SA INTEGRISANIM HARDVERSKIM SDC / LOKALNIM PROCESOROM FISKALNIH RAČUNA

SuperCash PLUS

Glavne funkcije

- Elektronski fiskalni uređaj (EFU)
- Integriran hardverski SDC/Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR)
- Real-time komunikacija preko 3G/4G mreže ili Wi-Fi konekcije
- Generisanje lokalnog potpisa i QR koda uz pomoć bezbednosnog elementa (smart kartica)

Prednosti

- Integriran hardverski SDC/L-PFR smanjuje troškove i omogućava on-line i off-line način rada
- Ne plaća se licenca za korišćenje LPFR
- Mogućnost korišćenja lokalnog Interneta
- 1 SIM Card slot
- Ugrađen Smart Card interfejs za bezbednosni element
- Brzo i tiho štampanje računa
- 2 alfanumerička LCD displeja
- 10 tastera za brzu prodaju
- Brza i jednostavna zamena papirne trake

- Slot za SD karticu potreban za lokalno isčitavanje/audit L-PFR-a
- Prodaja uz pomoć bar-kod čitača
- Priprema baze artikala na računaru (PC)
- Unos artikala preko tastature
- Unos komandi putem kodova
- Autonoman rad u slučaju nestanka struje uz pomoć integrisane punjive baterije
- Wi-Fi, USB i RS-232 interfejsi
- Jednostavna upotreba



Slot za SD karticu



QR kod na računu



Wi-Fi, USB, RS-232...

SuperCash Plus je fikalna kasa sa integrisanim hardverskim SDC / L-PFR-om koji omogućava on-line konekciju sa serverom Poreske uprave preko GSM ili Wi-Fi mreže i omogućava izdavanje računa čak i u slučaju prekida Internet konekcije (off-line način rada). Fiskalna kasa SuperCash Plus podržava mnoga napredna softverska i hardverska rešenja. Podržane su sve funkcije propisane Zakonom o fiskalizaciji.

Funkcionalnost

SuperCash Plus odlikuju vrhunske tehničke karakteristike, jednostavna upotreba, pouzdan rad, brza i gotovo bešumna štampa fiskalnih računa. To je jedna od najpouzdanijih fiskalnih kasa na tržištu jer nema nikakvih problema prilikom slanja računa na server Poreske uprave (SUF). Kasa je predviđena za povezivanja sa računaram, bar-kod čitačem i fiokom za novac. Za prodaju artikala koriste se tastatura i/ili bar-kod čitač. Kasa posede Wi-Fi, USB i RS-232 serijski port i priključak za fioku za novac. Podaci potrebeni za formiranje baze artikala mogu se obraditi na računaru i uneti u kasu korišćenjem softvera SuperCash Tools. Ugrađena Li-Ion baterija omogućava izdavanje računa i u slučaju nestanka struje kao i na prodajnim mestima gde ne postoji mrežno napajanje.

Integrisan SDC/L-PFR

Integriran hardverski SDC/Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) omogućava on-line komunikaciju kase SuperCash Plus sa serverom Poreske uprave preko 3G/4G mreže ili Wi-Fi konekcije. Ovaj hardverski SDC/L-PFR ima svoju IP adresu i vrši dvosmerni prenos podataka. U njemu se nalazi Smart kartica (bezbednosni element); opremljen je satom realnog vremena i zaštićenom internom memorijom. Unos podataka u internu memoriju vrši se automatski u slučaju gubitka komunikacije sa serverom Poreske uprave (off-line način rada), kao i čitanje i slanje podataka na server. Uređaj automatski uspostavlja vezu kada je moguć pristup GSM / Wi-Fi mreži. SDC/L-PFR omogućava automatsku fiskalizaciju uređaja.

QMS
ISO 9001:2015

ISMS
ISO/IEC 27001:2014

C E sertifikat



Tehnička specifikacija

Karakteristike	Podaci
Artikli (PLU)	9.500 (opciono 100.000)
Odeljenja	100
Operatori / kasiri	10
Način plaćanja (gotovina, ček, kartica, instant plaćanje, prenos na račun, vaučer, drugo bezgotovinsko plaćanje)	7
Broj stavki na računu	400
Evidentiranje stanja gotovine u memoriji EFU nakon unošenja depozita	Da
Storniranje	Da
Zalihe	Da
Izveštaji	Dnevni Z i X izveštaji, periodični, Z i X izveštaji po artiklima
Printer	termalni
Rolna papira	1
Štampanje izveštaja	Da
Brzina štampe	do 14 linija/sec (65 mm/sec)
Broj karaktera po liniji	38
Termalni papir	Ø papirne rolne do 50 mm, širina trake 57 mm
Vek trajanja štampača	od 350.000 do 500.000 odštampanih računa
DISPLAY sa pozadinskim osvetljenjem	2 x LCD alfanumerički displej
Broj karaktera displeja	16 x 1 linija za kupca, 16 x 2 linije za operatora
Tastatura	35 tastera uključujući 10 brzih tastera
Sat realnog vremena	Da
GSM modul	3G/4G
Napajanje	Ugrađena baterija Li-Ion, 7.4 V, 1200 mAh Adapter AC 100-240 V, 50/60 Hz, DC 9 V, 1 A Potrošnja 6 VA maksimalno
Interfejsi	1 x USB port za računar (PC) 1 x RS-232 port za bar-kod čitač 1 x port za fioku za novac
Interni interfejsi	1 x SIM kartica 1 x Smart kartica (bezbednosni element) 1 x SD kartica (lokalno isčitavanje/audit)
Dimenzije	Š x D x V: 143 x 310 x 91 mm
Težina	950 gr



EFU
SUPERCASH
PLUS



INTERNET
KONEKCIJA



SUF - SISTEM ZA
UPRAVLJANJE
FISKALIZACIJOM

KONTAKT

Geneko prodaja
e-mail: fcrprodaja@geneko.rs

Geneko podrška
e-mail: fcrsupport@geneko.rs

Bul. despota Stefana 59a
11000 Beograd
Tel: 011 3340-591, 3340-178
Fax: 011 3224-437
www.geneko.rs